



功能特點

DW1 卡啦OK擴大機

- 五組信號源遙控及手動選擇切換
- 強力風扇散熱，可長時間使用
- 內建多重遙控碼，
- 適用專案卡拉OK工程與電腦點歌系統
- 外接遙控接收控制系統
- 五組麥克風輸入插座(前板3組後板2組)
- 全功能遙控可控制音樂麥克風、音樂響度、
- 音聲多重、自動接唱、音視頻選訊及
- 靜音等功能喇叭短路保護、功率過載保護
- 音樂人聲具備自動接唱及消音功能
- 具備有線控制S端子
- 麥克風及音樂音量具有記憶回覆裝置
- 內建麥克風聲音擴展功能
- (DW2內建音樂動態擴展功能)

DW2 卡啦OK擴大機

型號：	DW1	DW2
輸出功率：	220W+220W 6Ω	300W+300W 6Ω
總諧波失真：	(1Khz-3db 8Ω)0.05%	(1Khz-3db 8Ω)0.05%
輸入靈敏電阻：	麥克風3mv/10k 音樂250mv/25k	麥克風3mv/10k 音樂250mv/25k
頻率響應：	麥克風 20hz-15khz 音樂 20hz-20khz	麥克風 20hz-15khz 音樂 20hz-20khz
輸入靈敏電阻：	音樂 低音+ -10db 音樂 高音+ -10db 麥克風 低音+ -10db 麥克風 高音+ -10db	音樂 低音+ -10db 音樂 高音+ -10db 麥克風 低音+ -10db 麥克風 高音+ -10db
使用電壓：	AC110V60hz	AC110V60hz
尺寸(寬x高x深)cm：	43 x 16.2 x 38	43 x 16.2 x 38